

# Programmera en fjärrkontroll APERTO Baseline

## Om fjärrkontrollen

Använd en av knapparna på fjärrkontrollen (valfritt vilken). Andra knappar kan användas till annan automatik (om man t.ex. har en grindöppnare också).

Håll alltid in knappen en halv sekund när du vill öppna/stänga. Varje gång du trycker ändras funktionen. Den fungerar i tre steg: öppna, stoppa, stänga:

- Första gången du trycker öppnar motorn
- Andra gången du trycker på samma knapp stannar motorn
- Tredje gången stänger motorn (startar i motsatt riktning)

## Inprogrammering

1. Tryck på den blå inlärningsknappen på motorn som är längst ifrån porten en gång (se bild).

2. Nu ska en diod intill den blå knappen lysa rött.

3. Håll in valfri knapp på fjärrkontrollen. Nu ska dioden på motorn blinka några sekunder. Fortsätt håll knappen intryckt tills den dioden slocknar.

Klart! Upprepa steg 1-2 om du vill programmera fler knappar eller fjärrkontroller.

